

Konfigurationshinweis

→ Deutschland

1. Manuelle Konfiguration

Unter Punkt 1 wird beschrieben wie die einzelnen Einstellungspunkte manuell eingerichtet werden müssen, für die Nutzung der Dienste WAP CSD / WAP GPRS und MMS.

1.1 WAP- CSD Profil

Hinweis: Leitungsgebundene Verbindung

Menüpunkt: Funbox / WAP Browser / Einstellungen / gewünschte Profilposition auswählen

Netzbetreiber Menüpunkt	T-Mobile	Vodafone	E-Plus	O2
Profil Name	T-D1 W@P	VFD2-WAP CSD	e-plus	o2 WAP CSD
Homepage URL	http://wap.t-d1.de	http://live.vodafone.com	http://wap.eplus.de	http://wap.o2online.de
Sicherheit	Nicht geschützt	Nicht geschützt	Nicht geschützt	Nicht geschützt
IP-Adresse	193.254.160.2	139.7.29.1	212.23.97.9	193.96.115.33
Übertragungsart	Daten	Daten	Daten	Daten
Login-Name	t-d1	--	eplus	go@wap.de
Passwort	wap	--	wap	O2
Einwahlnummer	+491712524120	+491722290100	+49177123999	+4917946927
Leitungstyp	ISDN	ISDN	ISDN	ISDN

1.2 WAP GPRS

Hinweis: Paketgebundene Verbindung

Menüpunkt: Funbox / WAP Browser / Einstellungen / gewünschte Profilposition auswählen

Netzbetreiber Menüpunkt	T-Mobile	Vodafone	E-Plus	O2
Profile Name	T-D1 W@P	VFD2-GPRS	e-plus	o2 WAP GPRS
Homepage URL	http://wap.t-d1.de	http://live.vodafone.com	http://wap.eplus.de	http://wap.o2online.de
Sicherheit	Nicht geschützt	Nicht geschützt	Nicht geschützt	Nicht geschützt
IP-Adresse	193.254.160.2	139.7.29.1	212.23.97.9	195.182.114.52
Übertragungsart	GPRS	GPRS	GPRS	GPRS
Benutzername	t-d1	--	eplus	--
Passwort	wap	--	wap	--
APN	wap.t-d1.de	wap.vodafone.de	wap.eplus.de	wap.viaginterkom.de

1.3 MMS

1.3.1 Profil anlegen

Hinweis: Um den MMS Dienst nutzen zu können, muß der WAP GPRS Dienst eingerichtet sein
 Menüpunkt: Bildmitteilungen / MMS Profile / gewünschte Profilposition auswählen)

Netzbetreiber Menüpunkt	T-Mobile	Vodafone	E-Plus	O2
Profile Name	T-D1 MMS	VFD2-MMS	E-Plus MMS	o2 MMS
URL der Verbindung	http://mms.t-mobile.de/servlets/mms	http://139.7.24.1/servlets/mms	http://mms/eplus	http://10.81.0.7:8002/
Sicherheit	Nicht geschützt	Nicht geschützt	Nicht geschützt	Nicht geschützt
IP-Adresse	193.254.160.3	139.007.029.017	212.23.97.153	195.182.114.52
Benutzername	t-mobil	--	mms	--
Passwort	mms	--	eplus	--
APN	mms.t-d1.de	event.vodafone.de	mms.eplus.de	wap.viaginterkom.de

1.3.2 Weitere Einstellungen

Hinweis: MMS Nachrichten automatisch auf das Gerät herunterladen
 Menüpunkt: Bildmitteilungen / Einstellungen

Netzbetreiber Menüpunkt	T-Mobile	Vodafone	E-Plus	O2
Auto download	aktivieren	aktivieren	aktivieren	aktivieren

9.2.6.2 WAP Info / WAP Push empfangen

Hinweis: MMS Nachrichten Empfang
 Menüpunkt: Funbox / Wap Browser / Wap Push

Netzbetreiber Menüpunkt	T-Mobile	Vodafone	E-Plus	O2
WAP Info bzw. WAP Push	Immer* *oder falls vorhanden spezifische SMS-C (Nr: +491710760555)	immer	immer	immer

2. Automatische Konfiguration via OTA

Unter Punkt 2 wird beschrieben wie die Einstellungen automatisch im Gerät eingerichtet werden können. OTA steht für „Over The Air“ und nutzt das WAP Push Verfahren für die automatische Konfiguration.

Dieser Dienst wird von folgenden Geräten unterstützt:

- SGH-V200
- SGH-S300M
- SGH-P400

2.1. o2 Germany Einstellungen

Unter dem Link <http://www.o2online.de/o2/kunden/mobiledienste/technik/mms/settings/index.html> Kann man ganz bequem den gewünschten Dienst einstellen lassen. Sie können Samsung V200 auch für das Modell S300M oder P400 auswählen.



The image shows two forms for configuring mobile services via SMS. The top form is titled "WAP GPRS Settings per SMS" and the bottom form is titled "MMS GPRS Settings per SMS". Both forms include a text input for the phone number, a dropdown menu for the customer type (set to "Vertragskunde"), and a dropdown menu for the phone model (set to "Samsung V200"). Each form has a "GO" button at the bottom right.

WAP GPRS Settings per SMS
Schicken Sie sich eine Konfigurations SMS um Ihr Handy für WAP per GPRS einzustellen.
Handynr.:
Kundentyp:
Handytyp:

MMS GPRS Settings per SMS
Schicken Sie sich eine Konfigurations SMS um Ihr Handy für MMS einzustellen.
Handynr.:
Handytyp:

2.2. T-Mobile Deutschland

OTA über SMS **2323**

a. Einrichten von WAP:

Eine SMS mit folgenden Textinhalt erstellen und an die **2323** senden:

-> „**WAP S300M**“ für das Modell SGH-S300M

-> „**WAP V200**“ für das Modell SGH-V200

-> „**WAP P400**“ für das Modell SGH-P400

Dann ist das Gerät für WAP über GPRS eingerichtet.

b. Einrichten von MMS:

Eine SMS mit folgenden Textinhalt erstellen und an die **2323** senden:

-> „**MMS S300M**“ für das Modell SGH-S300M

-> „**MMS V200**“ für das Modell SGH-V200

-> „**MMS P400**“ für das Modell SGH-P400

Dann ist das Gerät für MMS eingerichtet. Bitte zusätzlich den Menüpunkt „**MMS 1.2**“ beachten.

2.3. Vodafone Deutschland

OTA über SMS **2255**. Derzeit keine Unterstützung von Samsung Geräten.

2.2. E-Plus

Kein OTA Service.